

DTMF-Befehle im FM-Funknetz

Stand: 20250803

9# – trennt Reflektorverbindung

9*# – Sprechgruppen-Status

90# – Noch nicht implementiert, reserviert für Hilfefunktion

91# – Wähle die vorherige Sprechgruppe

91[TG]# – Wählt Sprechgruppe TG#

92# – QSY alle aktiven Teilnehmer zu einer vom Server bestimmten Sprechgruppe wechseln

92[TG]# – QSY aller aktiven Teilnehmer zur TG#

93# – Wiederhole letztes QSY

94[TG]# – Höre temporär auf TG# bzw. füge diese zeitlich befristet den Monitor-TGs hinzu

Bitte beachten, ist am Repeater das ECHOLINK-Modul aktiv, muss die DTMF-Folge mit dem Sonderzeichen Stern beginnen (Beispiel *912280# entspricht Sprechgruppe 2280 wählen)

Die Default-Talkgroup bei DB0HRH: **26379 (Hochrhein)**

Die Monitor TG bei DB0HRH: **2280 (Schweiz deutsch) 26277 (Schwarzwald)**